INHALT

Sicherheitshinweise ..... S. 3
Produktübersicht ..... S. 4
Produktbeschreibung ..... S. 7
Inbetriebnahme ..... S. 8
MagSafe-Ladepad ..... S. 9
Apple Watch Konnektor ..... S. 10
Qi-Ladefläche ..... S. 11
LED-Statusanzeige ..... S. 12
Fehlerbehebung ..... S. 13
Technische Daten ..... S. 15
Pflege und Entsorgung ..... S. 17
Konformitätserklärung ..... S. 18

MAGSAFE-LADESTATION

Vor Nutzung der Ladestation sollte dieses Handbuch sorgfältig durchgelesen und für später aufbewahrt Fragen gut aufbewahrt werden!

⚠ Nur Drahte mit den Kurzschließen wird Sie wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die besonders zu beachten sind.

⚠SICHERHEITSHINWEISE

Ladestation von direkter Sonneneinstrahlung, offenem Feuer, Herden und anderen Hitzequellen oder entzündungsgefährlichen Gasen fernhalten, um die Gefahr von Feuer oder Explosion einer Überhitzung oder eines Brandes zu vermeiden.

Ladestation nicht bei sehr heißen, sehr kalten Temperaturen oder starken Temperaturschwankungen verwenden oder lagern. Dies könnte die Lebensdauer der Ladestation verringern.

Im Falle einer Überhitzung, die Ladestation vom Stromanschluss trennen.

Die Ladestation niemals in feuchter Umgebung oder in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten verwenden. Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses und der Zerstörung der Ladestation.

Ist die Ladestation in Feuchtigkeit ausgesetzt, sollte sie sofort vom Strom getrennt werden.

Es sollten kein Staub oder andere Fremdkörper in die Ladestation eindringen. Dies kann zu Fehlfunktionen der Ladestation führen.

Niemals versuchen, die Ladestation zu öffnen, zu zerlegen oder zu zerschlagen.

⚠SICHERHEITSHINWEISE

Im Falle eines Defekts den Gebrauch unterlassen und die Reparatur nur von einer ausgebildeten technischen Fachkraft durchführen lassen.

Ladestation nur mit sorgfältigen oder Zubehör qualifizierter Hersteller verwenden. Durch die Verwendung von anderen Ladegeräten können Schäden durch Überspannungen entstehen.

Mit medizinischen Implantaten wie Herzschrittmachern oder Cochlea-Implantaten sollte mindestens 60 cm Abstand zur Ladestation gewahrt werden, da es zu Störungen kommen kann. Es besteht durch elektromagnetische Strahlung kommen könnte.

Keine Chipkarten (Kreditkarten, EC-Karte etc.) oder andere Gegenstände mit Magnet in der Nähe der Ladestation verwenden, um Datenverlust durch Entmagnetisierung zu vermeiden.

Die Ladestation ist kein Spielzeug und nicht geeignet für Kinder. Kinder sollten nicht mit Kabeln oder anderen Fädgeräten. Diese sollten im Umgang instruiert und beaufsichtigt werden.

Bei Nichtnutzung der Ladestation vom Stromanschluss trennen.

⚠SICHERHEITSHINWEISE

Ladestation nicht absichtlich fallen lassen und Erschütterungen oder Stöße vermeiden.

Die Ladestation ist nicht für den gewerblichen Gebrauch vorgesehen.

Ladestation nicht im Außenbereich verwenden.

Ladestation nicht zu anderen Zwecken als in dieser Anleitung angegeben verwenden.

PRODUKTÜBERSICHT



PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Networx MagSafe-Ladestation** ist ein induktives Ladegerät für mobile Geräte.

Funktionen:

- Kabelloses Laden von drei mobilen Geräten gleichzeitig
  - 1 × MagSafe-Ladepad mit max. 15 W Ausgangsleistung
  - 1 × Apple Watch-Konnektor mit max. 3 W Ausgangsleistung
  - 1 × Qi-Ladefläche mit max. 5 W Ausgangsleistung
- Geeignet für MagSafe-kompatible Hüllen
- Stabiler und sicherer Halt dank rutschfester Unterseite
- Hochwertiges Design mit Aluminiumanteil

Lieferumfang

1 × Networx MagSafe-Ladestation
1 × Bedienungsanleitung
1 × USB-C-auf USB-C-Stromkabel

INBETRIEBNAHME

- USB-C-Stromkabel mit einer USB-C-Seite an die Ladestation anschließen.
- Andere Kabelseite via USB-Netzteil direkt ans Stromnetz anschließen.
- Oder an eine Powerbank oder den USB-Anschluss eines Computers anschließen.
- Es wird empfohlen, einen USB-Anschluss mit QC 2.0/3.0 oder PD 2.0/3.0 mit mindestens 30 W Leistung zu nutzen.

⚠ Maximale Eingangsspannung ist 12,0 V. Eine höhere Spannung als 12,0 V könnte den Charger beschädigen.

MAGSAFE-LADEPAD



- Smartphone mit der Rückseite magnetisch am Ladepad befestigen
- Wenn die Ladestation mit Strom verbunden ist, wird das Ladepad automatisch gestartet.
- Max. Ladeleistung 15 W

⚠ Ladepad und Smartphone können während des Ladens leicht erwärmen. Bei zu großer Hitze schaltet sich das Ladepad automatisch ab. In dem Fall Smartphone vom Ladepad nehmen, bis beide Geräte wieder etwas abgekühlt sind.

⚠ Befestigung eines Smartphones mit Schutzhülle sollte nur mit einer MagSafe-kompatiblen Schutzhülle erfolgen. Ansonsten könnte die magnetische Halterung zu schwach ausfallen.

APPLE WATCH KONNEKTOR



- Apple Watch mit der Rückseite magnetisch am Apple Watch Konnektor befestigen.
- Schutzhülle der Watch sollte vor Nutzung entfernt werden.
- Max. Ladeleistung 3 W

QI-LADEFLÄCHE

- Zum Laden kleinerer Qi-Geräte wie kabelloser Kopfhörer
- Das gewünschte Endgerät auf die Ladefläche legen.
- Max. Ladeleistung 5 W

LED-STATUSANZEIGE

Status	LED (Weiß)
Wird eingeschaltet	Blinkt dreimal kurz auf
Standby (Ruhemodus)	Kein Licht
Lädt mobiles Gerät	Leuchtet für 30 Sekunden, um dann zu erlöschen
Mobiles Gerät vollständig geladen	Kein Licht
Fremdes Objekt (Gegenstände, welche die Ladefläche beschädigen könnten)	Blinkt einmal jede Sekunde bis Fremdes Objekt entfernt wurde

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Lösung
Das Smartphone fällt nicht an der Halterung.	MagSafe-Kompatibilität des Smartphones und/oder der Schutzhülle überprüfen.
	Position des Endgeräts auf dem Ladebereich überprüfen.
Das Smartphone kann nicht geladen werden.	Metallische Gegenstände in der Nähe des Ladebereichs können die Ladefunktion beeinträchtigen und sollten entfernt werden.

FEHLERBEHEBUNG

Der Ladeprozess wird unterbrochen.	Die Ladestation ist an einen nicht passenden USB-Anschluss angeschlossen. Es sollte ein Anschluss mit QC 2.0/3.0 oder PD 2.0/3.0 mit mindestens 30 W Leistung genutzt werden.
Das Aufladen des Endgeräts dauert zu lange.	Zum Schnellladen sollte der genutzte USB-Anschluss QC 2.0/3.0 oder PD 2.0/3.0 unterstützen.
	Möglicherweise ist der Energiesparmodus des Smartphones zu hoch. Alle Apps schließen oder den Flug-modus einschalten, um das Aufladen zu beschleunigen.

TECHNISCHE DATEN*

Schnittstellen	1 × USB-C-Eingang 1 × MagSafe-Ladepad, 1 × Apple Watch Konnektor, 1 × Qi-Ladefläche
Stromkabel	USB-C-Stecker auf USB-C-Stecker
Eingangsspannung / -strom	5,0 V ⎓ 3,0 A, 9,0 V ⎓ 3,0 A, 12,0 V ⎓ 2,5 A
Ausgangsleistung MagSafe-Ladepad	5,0 V ⎓ 1,0 A, max. 5,0 W 9,0 V ⎓ 1,67 A, max. 15,0 W 9,0 V ⎓ 1,0 A, max. 10,0 W 12 V ⎓ 1,25 A, max. 15,0 W
Ausgangsleistung Apple Watch Konnektor	5,0 V ⎓ 0,6 A, max. 3,0 W
Ausgangsleistung Qi-Ladefläche	5,0 V ⎓ 1,0 A, max. 5,0 W
Induktiver Ladestandard	Qi – BIP
Wirkungsgrad	≈72 %

TECHNISCHE DATEN*

Max. Reichweite induktives Laden	≤4 mm
Stromverbrauch im Ruhezustand	<0,2 W
Betriebsbedingungen	0–45 °C, 10–80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagerbedingungen	-10–55 °C, 10–95 % relative Luftfeuchtigkeit
Material (Ladestation)	ABS-, PC, Silikon-Kunststoff + Aluminium
Material (Kabel)	PVC-Kunststoff
Abmessungen Ladestation	15 × 16,2 × 9,2 cm
Kabellänge	1,5 m
Gewicht Ladestation	292 g

*Technische Änderungen vorbehalten

PFLEGE UND ENTSORGUNG

PFLEGEHINWEISE

Zur Reinigung der Ladestation nur ein trockenes bzw. maximal feinfaserfreies Tuch verwenden. Keine aggressiven Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Chemikalien und die Ladestation niemals in Flüssigkeiten tauchen. Ladestation vor Reinigung vom Stromanschluss trennen.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Elektrogeräte

Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern auf dem Produkt bedeutet, dass es unter die Elektrogeräte-Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit (Elektro-Altgeräte) nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben werden muss. Diese Entsorgung ist kostenfrei.

Zur Schonung der Umwelt bitte fachgerecht entsorgen.

Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25 cm) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläch

PFLEGE UND ENTSORGUNG

von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden.

Datenlöschung: Vor Abgabe beim Neukauf eines Geräts ist die Ladestation in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den Gürgen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die Konformitätserklärung ist unter folgender Adresse verfügbar: http://qrw.re/kec

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die Gravis Computervertriebsgesellschaft mbH, dass der Funkanlagentyp **MagSafe-Ladestation** in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den Gürgen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die Konformitätserklärung ist unter folgender Adresse verfügbar: http://qrw.re/kec

Supports fast charging for Apple Watch Ultra 2, Apple Watch Ultra, Apple Watch Series 9, Apple Watch Series 8, and Apple Watch Series 7 (45 mm and 41 mm) when used with a USB-C Power Adapter.

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.

MagSafe, Apple Watch, and iPhone are trademarks of apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Gravis
Computervertriebs-gesellschaft mbH
Emil-Hoffer-Platz 1
D-30559 Hannover
www.gravis.de

Version 10/23

NETWORX

Made for WATCH | MagSafe

MAGSAFE-LADESTATION
Bedienungsanleitung